

LC 6500 DDC



GENERATORE A BENZINA - 4 TEMPI GASOLINE ENGINE GENERATOR - 4 STROKE

Gruppo elettrogeno mono-fase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore a 2 poli mono-fase con sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 2 prese monofasi da 16 A, 1 presa monofase da 32 A e caricabatteria 12 volt.

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator with system voltage regulation AVR. Recoil or electric starter with battery. Control panel with 2 single phase 16 A plugs, 1 single phase 32 A plug and 12 volt battery-charger.



LC 6500 DDC ATS



ATS

Avviamento automatico in caso di black out
Automatic startup in case of blackout

MOTORE / ENGINE POWERED by **Loncin**

Monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi
Single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke

Avviamento / Start system	manuale / elettrico recoil / electric
Cilindrata / Displacement	389 cc
Tipo carburante / Fuel	Benzina / Gasoline
Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt)	25
Rumorosità / Noise $\leq 7m$ dB (A)	76
Servizio continuo orario Continuos duty running time	9 h

GENERATORE GENERATOR

POWERED by
Loncin

Carica batteria / Charging battery voltage	12 V - 8,3 A
Frequenza / Frequency	50 Hz.
Tensione / Voltage	230 V
Potenza uso continuo / Continuos duty power	5 kW
Potenza max. / Max. power	5,5 kW
Dimensioni / Dimensions (mm)	690 x 590 x 580
Peso / Weight (Kg)	87

Accessorio
Accessory

